

**Державна Установа «Інститут фармакології та токсикології
НАМН України»**

Затверджено наказом № 98
Директора ДУ «Інституту фармакології
та токсикології НАМН України »
від « 16 » 10 2023 р
діє до « 16 » 10 2026 р

**ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ІОП № 2
при користуванні електро побутовими приладами**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи Інституту, де використовуються електропобутові прилади (електрочайники, нагрівальні пристрої різного призначення, пилососи, холодильники, праски, телевізори та інше).

1.2. По даній інструкції на право користування електропобутовими приладами в установі працівник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), та через кожні 3 місяці (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та працівника.

1.3. За невиконання даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.4. Основні небезпечні та шкідливі фактори, які можуть діяти на працівника побутові електроприлади:

- ураження електричним струмом внаслідок несправності електропроводки або неправильної експлуатації приладів.

1.5. Для усунення можливості впливу небезпечних і шкідливих чинників слід:

- уникати пошкодження ізоляції, для цього не слід:

- 1) підвішувати електропровід на гвіздках, металевих і дерев'яних предметах;
- 2) перекручувати проводи;
- 3) закладати провід і шнури за газові і водопровідні труби, за батареї опалення;

- 4) витягати за шнур вилку з розетки;

- 5) зафарбовувати і білити шнури і проводи.

- роботи по пробиванню отворів в стінах при схованій електропроводці слід виконувати з погодження інженерної служби відповідними особами з електродопуском до виконання даних робіт;

- безумовно виконувати дану інструкцію.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перевірити справність електрообладнання.

2.2. Якщо електрообладнання протягом довгого часу зберігалось на складі, то перед роботою необхідно перевірити стан ізоляції.

2.3. При переміщенні електропобутових виробів з холодного приміщення, слід перед включенням витримати його в теплі протягом 1 години.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Аби уникнути ураження електричним струмом при користуванні побутовими електроприладами (далі – електроспоживачами) в медичному закладі, слід дотримуватись наступних правил:

3.1.1. Користуватися електроспоживачами, шнури живлення яких мають триполюсну вилку з опереджуючим включенням заземлюючого (зануляючого) проводу.

3.1.2. Не вмикатив електромережу електроспоживачі, шнури яких мають пошкоджену ізоляцію.

3.1.3. Не вмикати в електромережу електроспоживачі, які мають пошкоджені або ненадійно з'єднані з електрошнуром живлення, вилками, розетками та подовжувачами.

3.1.4. Не користуватися пошкодженими розетками, відгалуджувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншою електроарматурою, а також електролампами, скло яких має сліди затемнення або випинання.

3.1.5. Не користуватися саморобними подовжувачами, які не відповідають вимогам ПУЕ, що пред'являються до переносних електропроводок.

3.1.6. Не застосовувати для опалення приміщень нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання або ламп розжарювання.

3.1.7. При користуванні електроспоживачами які мають окремий, самостійний провід заземлення, перед включенням його в електромережу, перевірити наявність та надійність приєднаного заземляючого проводу до відповідних клем.

3.1.8. По можливості, уникати доторкання руками до металевих частин електроспоживачів ввімкнених в електромережу.

3.1.9. Не торкатися руками до обірваних та оголених проводів електромережі.

3.1.10. Не замінювати самостійно зіпсовані електрозапобіжники, електролампи, не проводити ремонт електроспоживачів та електромережі.

3.1.11. При прибиранні пилу з електроспоживачів, ламп розжарювання, митті холодильників, підлоги біля них обов'язково відключати їх від електромережі. Цю роботу слід виконувати сухою ганчіркою, стоячи на підставці, яка не проводить струм.

3.1.12. Не залишати без догляду працюючі електроспоживачі.

3.1.13. Пошкоджені вимикачі, лампові партони, штепсельні розетки, електроприлади заборонено ремонтувати або замінювати під напругою.

Для цього прилад слід відключити з електромережі. Цю роботу має виконувати особа, обізнана з правилами ремонту.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Відключити вимикач на електроспоживачі та від'єднати провід живлення від розетки електромережі. При цьому слід пам'ятати, що вилку слід тримати за корпус, а не смикати за провід живлення.

4.2. Доповісти керівникові про всі недоліки, які мали місце під час роботи обладнання.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНІЙ СИТУАЦІЇ

5.1. Аварійна ситуація може виникнути в разі:

- поломки електропобутових приладів;
- ураження електричним струмом внаслідок порушення правил його експлуатації;
- задимлення, загоряння проводки внаслідок короткого замикання проводки або несправностей в мережі.

5.2. При виникненні такої ситуації слід припинити роботу, не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб, доповісти про те, що сталося керівникові робіт. Виконувати розпорядження керівника по усуненню аварійної ситуації.

5.3. Якщо сталася аварія та привела до нещасного випадку, припинити роботу, видалити працівників із зони аварії. Огородити місце події та зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує іншим працівникам або не приведе до порушення технологічного процесу).

5.4. Потерпілим надати долікарську медичну допомогу, сповістити керівника, при необхідності викликати "швидку допомогу" **за телефоном 103** або загін МНС **за телефоном 101**.

5.5 Послідовність надання першої допомоги:

- усунути вплив на організм шкідливих чинників, які погрожують здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від дії електричного струму, погасити одяг, що горить, тощо);
- виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого в порядку терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця);
- підтримати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;

5.6 Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілому при різних ураженнях описані в **«Інструкції з охорони праці з надання першої (долікарської) медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках на виробництві» №ІОП-23**), яка вивчається виробничим персоналом при проходженні первинного та послідууючих інструктажів з питань схорони праці.


5.7. У разі виникнення пожежі викликати службу порятунку та приступити до гасіння її наявними засобами пожежогасіння **«Загальнооб'єктова інструкція з пожежної безпеки ДУ ІФТ НАМНУ»**.

Провідний інженер з охорони праці



Людмила ДЕМЧЕНКО

Головний інженер



Євген ГЕМУСОВ